

リモコン各ボタンのメニュー

本体裏側の主電源が入っていない場合は作動しません!

- 「矢印ボタン」
- ▲ 選択画面上へ移動、写真を回転
 - ▼ 選択画面で下へ移動、写真を回転
 - ▶ 選択画面で右へ移動、次の写真に移動
 - ◀ 選択画面で左へ移動、一つ前の写真に移動

「電源」

- 電源のオン、オフ ※オフはスリープモード

「写真」

- 写真選択画面に移動

「スライド」

- スライドショー再生の開始

「時計」

- 時計・カレンダー・写真の表示

「決定」

- 選択の決定

「メニュー」

- メニューの表示/非表示

「戻る」

- ★よく使います
- 一つ前の画面に戻る、スライドショーの停止

「回転」

- 写真を90度ずつ回転

「ズーム」

- 写真の拡大表示(4段階)
- 5回目で元のサイズに戻る。
- ★拡大した画面で▲▼◀▶を使えば、見たい部位に移動できる。

TGP-701MG

★メニュー画面で出てくる【回転】と【ズーム】はリモコンでも、できます。

表示サイズ 回転 ズーム 初期状態に戻す 明るさ/コントラスト MagicSync設定	【回転】 選択して「決定」ボタンを押すと90度ずつ回ります。	表示サイズ 回転 ズーム 初期状態に戻す 明るさ/コントラスト MagicSync設定	【ズーム】 選択して「決定」ボタンを押すごとに拡大。拡大した画面で固定する時は「戻る」ボタンを押すと、このメニュー画面が消えます。	表示サイズ 回転 ズーム 初期状態に戻す 明るさ/コントラスト MagicSync設定	【初期状態に戻す】 このメニューに含まれる全てを初期状態(出荷時の最初の設定)に戻します。上記で設定した説明なしの画面も、元の説明付き画面に戻ります。※他のメニュー画面での【初期状態に戻す】も同じ意味。	表示サイズ 回転 ズーム 初期状態に戻す 明るさ/コントラスト MagicSync設定	【明るさ/コントラスト】 ★★★★ちょっと上級編 写真画像の明るさ、コントラスト、濃淡、色合い、の4種類をそれぞれレベル調整できます。
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	---

3 写真の表示モードを変えたい

写真の下に入る説明をなくして、全面写真にしたい

- 「戻る」ボタンで一度スライドショーを止めます。
スライドショーの途中で、直接「メニュー」ボタンを押しても効きません。「戻る」ボタンを押して、スライドを一旦止めてからして下さい。
- 「メニュー」ボタンを押します。
→左上にメニュー画面が出ます。
- 【表示サイズ】を選択して「決定」ボタンを押します。
【表示サイズ】が青色帯になっていれば、そのまま「決定」ボタンを押す。違う文字が青色になっていたら▲▼で【表示サイズ】まで移動してから「決定」ボタンを押す。
- 【全画面】を選択して「決定」ボタンを押します。
メニュー画面に戻ります。
※初期設定では説明が付く【オリジナル】となっています。元の説明付きに戻りたいときは【オリジナル】を選択して決定ボタン。
- 「戻る」ボタンを押すと、メニュー画面が消えます。
- 「スライド」ボタンを押すと、説明なしの全面写真でスライドが始まります♪

4 自分のペースで写真を見たい お気に入りの1枚を飾りたい

- 「戻る」ボタンで一度スライドショーを止めます。
- 「写真」ボタンを押します。
- 「▶」ボタンで1枚ずつ進んでいきます。
ひとつ前の写真に戻るには「◀」ボタンを押して下さい。この状態で▲▼を押すと回転になりますのでお気を付け下さい。
- お気に入りの写真で止めれば、ずっと飾っておけます♪

スライドに戻したい時は「スライド」ボタンを押します。スライドショーが再生されます。

早く写真を選びたい
①の後に、「戻る」ボタンをもう一度押して、一覧表示画面にします。
写真が6枚並んだ画面です。(年代・月日順)

一覧表示の中を「▶」「◀」ボタンで移動して、見たい写真を選択します。

「決定」ボタンを押すと、その写真が出ます。

〈一覧表示画面〉

1/187 〈ページ番号〉
6枚並んだ状態を1ページと数えて、全体で187ページある中の1ページ目

BYJ00001.jpeg 〈写真番号〉
選択している写真のファイル名(通し番号)。2004年の初来日から年代を追って順番につけられています。内蔵されているペ・ヨンジュンの写真は1118枚あり、BYJ00001～BYJ01118までとなります。

途中でこんな画面になったら
「◀」「▶」で一番左の【写真】を選択して「決定」ボタンを押すと、〈一覧表示画面〉に戻ります。

より早く見るには
「▼」「▲」ボタンを押すとページを早く進めます。「▼」を押すと、下の写真に移動するので早くページを進めます。一番目の写真「BYJ00001.jpeg」を選択している時に「▲」ボタンを押すと、一番最後の写真(ページ)に行けます。後ろから見たい方は、「▲」ボタンが便利。

5 スライドショー設定を変えたい

- 「戻る」ボタンで一度スライドショーを止めます。
 - 「戻る」ボタンをもう一度押して、一覧表示画面にします。
 - 「メニュー」ボタンを押します。
→左上にメニュー画面が出ます。ご希望のメニューを選んで設定して下さい。
 - 全てを設定したら「戻る」ボタンを押すとメニュー画面が消えます。
 - 「スライド」ボタンを押すと、スライドが始まります♪
- スライドする時、写真の切り替え方を変えたい
- ① メニュー画面で【スライドショーの効果】を選択して「決定」ボタンを押します。→この画面が出てきます。
- 効果オフ
フェード
シャッター
クロス
モザイク
レンガ
ディゾルブ
ワイブ
ズーム
ランダム
- ② お好きなモードを選択して「決定」ボタンを押します。
縮状に変わったり、ズームしていきながら変わったり等、様々な効果が選べます。各種試してみてください。一番下の「ランダム」は「フェード」から「ズーム」までの各効果をランダムに入れてくれます。※初期設定では、フェードになっています。
- 1枚がスライドするまでの表示時間を変えたい
- ① メニュー画面で【スライドショーの速度】を選択して「決定」ボタンを押します。→この画面が出てきます。
- 5秒
15秒
30秒
60秒
1時間
24時間
- ② お好きな時間を選択して「決定」ボタンを押します。
※初期設定では、15秒になっています。
- スライドする写真の順番をランダムにしたい
- ① メニュー画面で【ランダムスライドショー】を選択して「決定」ボタンを押します。
通常は、「BYJ00001.jpeg」から順に年代を追ってスライドしていきますが、こちらを選ぶとランダムな順番で出てくるのを楽しめます。

こんな時は…

症状	原因	対処方法
電源が入らない	・AC電源アダプター、DCプラグ差し込みの緩み。	AC電源アダプター、DCプラグをしっかりと奥まで差し込む。
リモコンの反応が悪い	・電池が消耗している。 ・繰り返しボタンを押す事による動作遅れ。 ・本体が受光していない。	新しい電池と交換する。 ゆっくり確実にボタンを押す。 リモコンの受光部に正しく向ける。正しく反応した時は、各ボタンを押すごとに左下に青いマークが出ます。
ズーム拡大すると画像が粗くなる	・フォトフレームの大きさに合わせた画像サイズですので拡大すると粗くなります。	故障ではありません。