カレンダーを設定したい

<mark>戻る</mark>」ボタンで一度スライドショーを止めます。

「戻る」ボタンをもう一度 押して、一覧表示画面にします。



3 <mark>「時計</mark>」ボタンを押して カレンダー画面にします。



「メニュー」ボタンを 押します。

→左上にメニュ-画面が出ます。



5 【時計設定】を選択して 「決定」ボタンを押します。

【時計設定】が青色帯になっていれば、 そのまま「決定」ボタンを押す。違う文字 が青色になっていたら▲▼で【時計設 定】まで移動してから「決定」ボタンを。

→【時計設定】で決定を押すと、この画 面に。ここで日時を設定していきます。

時計設定 無効 起動タイマー: 12:00AM 起動時刻: 無効 終了タイマー: 12:00AM 終了時刻: 初期状態に戻す 言語:日本語



他のメニューを見たい方は

時計設定 起動タイマー: 無効 起動時刻: 12:00AM 無効 12:00AM 初期状態に戻す 言語:日本語

【起動タイマー】と【終了タイマー】 ※初期設定では無効になっています。

設定したい方は、【有効】を選んで各時刻を設 定すると(時計設定と同じ要領)、設定した時間 に〈起動させる〉・〈終了させる〉ことができます。

※右側の写真はスライドショー表示のみとなります。 〈固定した写真表示はできません。〉

※スライドショーで設定した速度で写真が切り替わります。 〈すべて説明入りの写真となります。〉



10: 10 AM

10: 10 PM


(▼)

اال <mark>ての設定が終了したら「決定」ボタンを押します。時計&カレンダー画面の設定完了♪</mark>


スライドに したい時は

→この画面 が出ます。

「戻る」ボタンを 押します。



で「写真」を選んで





リモコンの

リモコンの

(▶)で「日にち」へ

(▶)で「月」へ

一覧表示画面で 「スライド」ボタン を押します。

2014: <mark>08</mark>-25

で「月」を調整。

2014: 10-10

で「日にち」を調整。

※AC電源アダプターを抜いて電源オフにした場合、時計機能は初期設定に戻りますので、 次回電源ON時に、再度時計設定を行ってください。リモコンでのオフの場合は設定は維持されます。

こちらの「簡単設定ガイド」は基本の使い方のみとなります。その他の使い方は、本体に付属する 「本体取扱解説書」をお読み下さい。保証規定も本体付属の「本体取扱解説書」をご覧下さい。 【ご注意下さい】「本体取扱解説書」に記載されている〈製品についてのお問い合わせ先〉トランステクノロ ジー株式会社での電話サポートは終了しております。

韓流通信 お客様センター

☎ 03-5464-3758 (平日10:00~18:00)

